

ELEPHANT M15

EAN 570339400 0155

Fleksibelt hegn til heste, k er og hobbybrug.



Tekniske data:

Energikilde: 230V

Energiforbrug: ca. 5 watt

Hegnl engde, teoretisk = 45 km

Hegnl engde, normal afledning = 5 km

Hegnl engde, kraftig afledning = 1,5 km

Topsp ending = 8300 V

Ladeenergi = 1,8 joule

Impulsenergi = 1,4 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

De opgivne v erdier vil kunne variere med netsp endingen.

Forklaringer:


Topsp ending: Apparatets maksimale sp ending.

Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til r dighed p  indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk st rrelse - m lt inde i selve apparatet.

Teoretisk hegnsl engde: Den belastning = antal km hegnstr d ved hvilken apparatets afgivne sp ending er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL
ELEPHANT



Starter-Kit medf lger uden beregning:


- Advarselsskilt
- Hegnstester

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Tilbeh r - se detaljerede informationer p  www.elephant.as



Lynafleder



Neontester



Hegnstester



Advarselsslys



Advarselsskilt



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblink



Hegnskompass



Digital voltmeter



Hegnskabel